HORTASIGNAL

SignalHub

HORTASIGNAL

SignalHub

Koncentrator SignalHub

868 LoRa

- Antena wewnętrzna upraszczająca montaż
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej w przypadku pracy w niekorzystnych warunkach
- Algorytm dynamicznego przełączania anten dla optymalnego odbioru danych z sensorów
- Wbudowany wskaźnik LED poziomu odbieranego sygnału radiowego ułatwiający diagnostykę i montaż
- Przełączanie na antenę wewnętrzną w przypadku usterki anteny zewnętrznej
- Szeroki zakres napięć pracy umożliwiający zasilanie zarówno z akumulatora samochodu osobowego jak i ciężarowego lub opcjonalnego zasilacza 230V
- Wbudowane podtrzymanie akumulatorowe zapewniające nieprzerwaną pracę przez minimum 12h w przypadku zaniku zasilania

Dane techniczne

Zasilanie	10.5V-32.0V
Zasilanie awaryjne	Tak, akumulator Li-Ion 3,7V 300mAh, czas pracy na zasilaniu awaryjnym: 24h
Komunikacja	K-Line, RS485, 19200,8,1,n
Przesyłane dane	Dane z sensorów, napięcie baterii sensora, siła sygnału radiowego sensora, status diagnostyczny sensora, wersja koncentratora
Wskaźnik LED	5 diod poziomu sygnały sensora -100dBm -60dBm, 1 dioda statusu urządzenia
Typ złącza antenowego	SMB-M (męskie)
Częstotliwość pracy	868 MHz
Wymiary	106x67x24 mm
Masa	81 g
Szczelność obudowy	IP21
Zakres temperatury pracy	-40 +85˚C

Schemat budowy
Systemu monitoringu

Horta Signal Sp. z o.o.
03-289 Warszawa ul. Ostródzka 88J
NIP 524-290-02-53
Regon 385927454
KRS 0000838087
Adres siedziby firmy: 05-816 Reguły ul. Ogrodowa 23

HORTASIGNAL

GDY INNYM KOŃCZĄ SIĘ MOŻLIWOŚCI